


NAZWA OBWODU	-	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
TYPU PRZEWOZU	-	YKYz0 5x10mm²	HDGs 2x1mm²	LgYz0 16mm²	LgY 0,75mm²	YDY 4x1,5mm²	YDY 3x1,5mm²	YDY 4x1,5mm²	-	REZERWA	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	REZERWA	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	REZERWA
PRZEDZIAŁY PRĘDKOŚCI PRĄDU IŁOŚĆ ODBIORNIKÓW	Wyzwalacz przelazowy	Zasilanie	Wyzwalacz przelazowy	Ochrona przeciwprężności "B" + "C"	Wskaznik oświeślenia	Oświetlenie pom. nr 4,2 + 4,3 (gł. pr. napędz. L1, L2, L3)	Oświetlenie pom. 2	Oświetlenie pom. 3	Oświetlenie pom. 5	REZERWA	Gniazdo 230V, IP44, pom. 4	Gniazdo 230V, IP44, pom. 3	Gniazdo 230V, IP44, pom. 3 korytarz i WC	Gniazdo 230V, IP44, pom. 3 biblioteka	Gniazdo 230V, IP44, pom. 3 gniazdoch DATA)	REZERWA	Gniazdo 230V, IP44, pom. 3 biurko	Gniazdo 230V, IP44, pom. 3 czytelnia	Zasilanie szafki R40-10	Podgrzewacz przelazowy CW, CLAGE MDH3	Podgrzewacz przelazowy CW, CLAGE MDH3	Rekuperator przelazowy CW, LOOSNAY LGH-35	Nagrzewnica wentylacji mechanicznej, VENTURE DH160/15	REZERWA
ZAINSTALOWANA	-	23,634kW	-	-	-	0,6kW	-	-	0,672 kW	-	1kW	1kW	1kW	1kW	1kW	-	0,5kW	0,5kW	0,5kW	3,5kW	3,5kW	0,212kW	1,5kW	-
ZAPOTRZEBOWANA	-	≈16,7552kW	-	-	-	0,3kW	-	-	0,403 kW	-	0,6kW	0,6kW	0,6kW	0,6kW	0,225kW	-	0,225kW	0,225kW	0,225kW	3,5kW	3,5kW	0,1272kW	0,9kW	-



Lp	Typ	Nr kat.	Ilość	Opis	Producent
1	ZP-A63/3N	284909	1	Rozłącznik	EATON
2	ZP-ASA/230	248439	1	Wywalacz wzrostowy	EATON
3	CLS6-B4/3-DP	270404	2	Wyłączniki nadprądowy 3-bieg	EATON
4	CLS6-C20/4-DP	270523	1	Wyłączniki nadprądowy 4-bieg	EATON
5	V 25-B+C/4-280	-	1	Ogranicznik przepięć typ 1+2 (klasa B+C)	OBO
6	Z-SLS/CB/3	248249	4	Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia	EATON
7	CFI6-25/4/01-A-DE	235781	1	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg	EATON
8	CLS6-B10-DP	269608	2	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg	EATON
9	CLS6-B4-DP	269606	7	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg	EATON
10	CFI6-40/4/003-DE	235784	2	Wyłącznik różnicowoprądowy 4-bieg	EATON
11	CLS6-B16-DP	270340	18	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg	EATON
12	CKN6-10/1N/B/003-DE	241094	3	Wył.nadpr. z mod. różnic., 1+N-bieg.	EATON
13	Z-SLS/CB/1	248247	2	Rozłącznik bezpiecz. z sygn. przepalenia	EATON
14	Z-SCH230/40-40	248852	2	Stycznik instalacyjny	EATON
15	Z-SCH230/63-04	285735	1	Stycznik instalacyjny Z-SCH	EATON
16	Z-SCH230/40-22	248853	1	Stycznik instalacyjny	EATON
17	BF-UT-6/144-P	289136	1	Rozdzielnice podtynk;drzwi transparentne	EATON
18	PF-431	-	1	Przełącznik faz	F&F
18	PR-612	-	2	Wyłącznik priorytetowy	F&F
20	LK-713R	-	1	Lampki kontrolne LED (czerwone)	F&F
21	BR 4-13	4885	1	Mod. blok listew. rozd.	LRGRAND
22	IP2x N13	4844	1	Listwa przyłączeniowa	LRGRAND

**OCHRONA OD PORAŻEŃ**  
Jako dodatkową ochronę od porażen projektuje się:

- dla rozdzielnic RG – samoczynne szybkie wyłączenie przez zabezpieczenia w ZKP (układ sieci TN-C),
- dla tablic rozdzielczych – samoczynne szybkie wyłączenie przez zabezpieczenia w RG (układ sieci TN-S),
- dla instalacji budynku – samoczynne szybkie wyłączenie przez zabezpieczenia i wyłączniki różnicowoprądowe w tablicach (układ sieci TN-S, TN-C-S),
- połączenia wyrównawcze.

2

"AKWADRAT" Sp. z o.o.

ul. Mieszka I 57/5, 66–400 Gorzów Wlkp.,

tel. /095/ 738 86 68

Strona 1 z 1

TEMAT:

PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI BUDYNKU REMIZY  
NA FUNKCJĘ BIBLIOTEKI NA DZIAŁCE O NR EWID. 334/1,  
OBRĘB KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO

ADRES:

KOŁKI, GMINA CHOSZCZNO, DZIAŁKA O NR EWID. 334/1

TYTUŁ RYS.:

ROZDZIELNICA RB – BIBLIOTEKI

–

SKALA

IMIE I NAZWISKO  
SPECJALNOŚĆ UPRAWNIENI

NR UPR.

DATA

PODPIS

PROJEKTANT:

MGR INŻ. MICHAŁ ŻYTKOWSKI  
Upr. bud. do proj. w zakresie sieci  
i instalacji elektrycznych.

14/89/GW

16.11.12r.

SPRAWDZIŁ:

INŻ. LECH KOSOBUCKI  
Upr. bud. do proj. w spec. instalacji elektrycznych  
w zakresie pełnym.

52/84

16.11.12r.

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. ARKADIUSZ FANSELAU

16.11.12r.

E–2

ARK. NR